

VAL 206 : PRINCIPAUX DEFAUTS SUITE AU DECLENCHEMENT DE DJ VOIT HR.

2 protège: en mode manuel les circuits KIBS , KFU, RMH du FU pupitre HR.

3 protège: le voyant préparation matériel pupitre HR, la panne éclairage voit HR, le voyant rame formée voit HR, les voyants freins AV et AR bloqués voit HR.

Signalisation : panne chauffage et ventilation, capot pupitre manuel déverrouillé, crevaison coussins cde de 5 ms.

4: les électrovannes d' isolement de suspension, l' alarme pression conduite principale, l' alarme compresseur, les voyants portes latérales fermées des 2 voitures.

5: le mode de conduite manuelle, le voyant et le circuit test voyants du pupitre HR.,l' alimentation des feux et phares ainsi que le voyant associé à la commande des phares.

7: la boucle rupture d' attelage.

8: le relais et le voyant de scindage voit HR, l' ordre de scindage et remise à zéro du bistable accostage.

10: le manomètre , le tachymètre et le moteur essuie glace pupitre HR

12: les circuits d' ouverture et de fermeture des portes 1 et 5 HR et 4 PA (val 1)
Des portes 1 , 4 et 5 HR et 4 PA (val 1 bis)
Le circuit de détection d' obstacle , le circuit des portes déverrouillées.

13: les circuits d' ouverture et de fermeture des portes 2 et 6 HR et 3 PA (val 1)
Des portes 2 , 3 , 6 HR et 3 PA (val 1 bis)
Le circuit de détection d' obstacle , le circuit des portes déverrouillées.

15: en mode manuel du pupitre HR le relais retard ouverture des portes, l' alimentation des verrous droits et gauches des 2 voitures.

21-22-23-24: les 4 groupes moto-ventilateur de la voit HR et leur résistance de ventilation réduite correspondante.

25: les 12 tubes fluos de l' éclairage supplémentaire voit HR.

26: les 6 tubes de l' éclairage de base voit HR.

35: le chauffage voit HR

.....

DJ dans armoire sous le pupitre de conduite

36: les feux blancs et rouges de la voiture HR.